

Электрические характеристики многооборотных приводов Auma с трехфазными электродвигателями переменного тока для режима Открыть – Закрыть – Кратковременный режим S2 - 15 мин., 380 В/50 Гц								SA 07.2 – SA 16.2				
Многооборотный привод			Электродвигатель									
Тип	Скор-ть	Крут. мом-т		Мощ-ть ¹⁾	Скорость-	Номинал.	Ток ³⁾	Пусковой		Значение	Класс мощ-ти	
	об/мин	макс. Нм	Тип	P _N (кВт)	об/мин	ток ²⁾	прибл.	ток	cos φ	токового	Контактор	Тиристор ⁴⁾
SA 07.2	4	30	VD00063-4-0,02	0,02	1 400	0,4	0,3	1,1	0,40	0,3	A1	B1
	5,6		VD00063-4-0,02	0,02	1 400	0,4	0,4	1,1	0,40	0,4	A1	B1
	8		VD00063-4-0,04	0,04	1 400	0,4	0,4	1,1	0,50	0,4	A1	B1
	11		VD00063-4-0,04	0,04	1 400	0,4	0,5	1,1	0,50	0,5	A1	B1
	16		VD00063-2-0,06	0,06	2 800	0,6	0,6	2,0	0,57	0,6	A1	B1
	22		VD00063-2-0,06	0,06	2 800	0,6	0,7	2,0	0,57	0,7	A1	B1
	32		AD00063-4-0,10	0,10	1 400	1,0	1,0	2,5	0,42	1,0	A1	B1
	45		AD00063-4-0,10	0,10	1 400	1,0	1,1	2,5	0,42	1,1	A1	B1
	63		AD00063-2-0,20	0,20	2 800	0,8	1,3	4,6	0,60	1,3	A1	B1
	90		AD00063-2-0,20	0,20	2 800	0,8	1,4	4,6	0,60	1,4	A1	B1
SA 07.6	4	60	VD00063-4-0,03	0,03	1 400	0,4	0,4	1,1	0,43	0,4	A1	B1
	5,6		VD00063-4-0,03	0,03	1 400	0,4	0,5	1,1	0,43	0,5	A1	B1
	8		VD00063-4-0,06	0,06	1 400	0,6	0,7	1,7	0,38	0,7	A1	B1
	11		VD00063-4-0,06	0,06	1 400	0,6	0,7	1,7	0,38	0,7	A1	B1
	16		VD00063-2-0,12	0,12	2 800	0,7	0,9	3,2	0,52	0,9	A1	B1
	22		VD00063-2-0,12	0,12	2 800	0,7	1,1	3,2	0,52	1,1	A1	B1
	32		AD00063-4-0,20	0,20	1 400	1,7	2,0	4,8	0,42	2,0	A1	B1
	45		AD00063-4-0,20	0,20	1 400	1,7	2,1	4,8	0,42	2,1	A1	B1
	63		AD00063-2-0,40	0,40	2 800	1,7	2,4	9,5	0,53	2,4	A1	B1
	90		AD00063-2-0,40	0,40	2 800	1,7	2,6	9,5	0,53	2,6	A1	B1
SA 10.2	4	120	VD00071-4-0,06	0,06	1 400	0,5	0,6	2,1	0,40	0,6	A1	B1
	5,6		VD00071-4-0,06	0,06	1 400	0,5	0,6	2,1	0,40	0,6	A1	B1
	8		VD00071-4-0,12	0,12	1 400	1,1	1,2	3,2	0,40	1,2	A1	B1
	11		VD00071-4-0,12	0,12	1 400	1,1	1,3	3,2	0,40	1,3	A1	B1
	16		VD00071-2-0,25	0,25	2 800	1,4	1,6	4,7	0,52	1,6	A1	B1
	22		VD00071-2-0,25	0,25	2 800	1,4	1,9	4,7	0,52	1,9	A1	B1
	32		AD00071-4-0,40	0,40	1 400	2,6	2,7	8,9	0,42	2,7	A1	B1
	45		AD00071-4-0,40	0,40	1 400	2,6	3,2	8,9	0,42	3,2	A1	B1
	63		AD00071-2-0,70	0,70	2 800	3,2	3,8	17	0,54	3,8	A1	B1
	90		AD00071-2-0,70	0,70	2 800	3,2	4,2	17	0,54	4,2	A1	B1
SA 14.2	4	250	VD00090-4-0,12	0,12	1 400	0,5	0,8	2,9	0,60	0,8	A1	B1
	5,6		VD00090-4-0,12	0,12	1 400	0,5	1,1	2,9	0,60	1,1	A1	B1
	8		VD00090-4-0,25	0,25	1 400	1,1	1,7	5,5	0,60	1,7	A1	B1
	11		VD00090-4-0,25	0,25	1 400	1,1	1,8	5,5	0,60	1,8	A1	B1
	16		VD00090-2-0,45	0,45	2 800	1,6	3,2	9,5	0,64	3,2	A1	B1
	22		VD00090-2-0,45	0,45	2 800	1,6	3,7	9,5	0,64	3,7	A1	B1
	32		AD00090-4-0,75	0,75	1 400	2,6	4,2	17	0,62	4,2	A1	B1
	45		AD00090-4-0,75	0,75	1 400	2,6	5,3	17	0,62	5,3	A1	B1
	63		AD00090-2-1,40	1,40	2 800	4,9	7,4	40	0,60	7,4	A2	B2
	90		AD00090-2-1,40	1,40	2 800	4,9	9,5	40	0,60	9,5	A2	B2
SA 14.6	4	500	VD00090-4-0,20	0,20	1 400	0,9	0,9	5,5	0,54	0,9	A1	B1
	5,6		VD00090-4-0,20	0,20	1 400	0,9	1,1	5,5	0,54	1,1	A1	B1
	8		VD00090-4-0,40	0,40	1 400	1,8	3,2	9,8	0,56	3,2	A1	B1
	11		VD00090-4-0,40	0,40	1 400	1,8	3,7	9,8	0,56	3,7	A1	B1
	16		VD00090-2-0,80	0,80	2 800	3,8	5,3	19	0,51	5,3	A1	B2
	22		VD00090-2-0,80	0,80	2 800	3,8	5,8	19	0,51	5,8	A1	B2
	32		AD00090-4-1,60	1,60	1 400	5,6	7,9	40	0,57	7,9	A2	B2
	45		AD00090-4-1,60	1,60	1 400	5,6	9,5	40	0,57	9,5	A2	B2
	63		AD00090-2-3,00	3,00	2 800	9,5	14	61	0,60	14	A2	B3
	90		AD00090-2-3,00	3,00	2 800	9,5	17	61	0,60	17	A2	B3
SA 16.2	4	1 000	AD00090-2-3,30	3,30	2 800	10	22	61	0,65	20	A2	B3
	5,6		AD00090-2-3,30	3,30	2 800	10	23	61	0,65	20	A2	B3
	8		VD00112-4-0,40	0,40	1 400	1,5	2,8	11	0,65	2,8	A1	B1
	11		VD00112-4-0,40	0,40	1 400	1,5	3,1	11	0,65	3,1	A1	B1
	16		VD00112-4-0,80	0,80	1 400	2,9	5,3	23	0,57	5,3	A1	B2
	22		VD00112-4-0,80	0,80	1 400	2,9	5,8	23	0,57	5,8	A1	B2
	32		VD00112-2-1,50	1,50	2 800	5,1	9,2	42	0,60	9,2	A2	B2
	45		VD00112-2-1,50	1,50	2 800	5,1	11	42	0,60	11	A2	B2
	63		AD00112-4-3,00	3,00	1 400	8,9	14	63	0,71	14	A2	B3
	90		AD00112-4-3,00	3,00	1 400	8,9	17	63	0,71	17	A2	B3
SA 16.2	4	800	AD00112-2-5,00	5,00	2 800	12	26	120	0,80	26	A2	–
	5,6		AD00112-2-5,00	5,00	2 800	12	32	120	0,80	28	A2	–
	8		AD00112-2-6,00	6,00	2 800	13	37	120	0,83	28	A2	–
	11		AD00112-2-6,00	6,00	2 800	13	47	120	0,83	28	A2	–
	16		AD00112-2-6,00	6,00	2 800	13	47	120	0,83	28	A2	–
	22		AD00112-2-6,00	6,00	2 800	13	47	120	0,83	28	A2	–
	32		AD00112-2-6,00	6,00	2 800	13	47	120	0,83	28	A2	–
	45		AD00112-2-6,00	6,00	2 800	13	47	120	0,83	28	A2	–
	63		AD00112-2-6,00	6,00	2 800	13	47	120	0,83	28	A2	–
	90		AD00112-2-6,00	6,00	2 800	13	47	120	0,83	28	A2	–
1) Механическая мощность на валу электродвигателя при рабочем моменте (соответствует приблизит. 35 % от максимального момента). Потребляемую электрическую мощность можно рассчитать по формуле: P = U x I x cos φ x √3 2) Ток при номинальном моменте 3) Ток при максимальном моменте. Рекомендуется подбирать коммутационную аппаратуру исходя из этих значений. 4) Выбор контакторов при использовании блоков управления AUMA MATIC и AUMATIC. В случае использования версии NORM см. примечания на стр. 2.												
Мы оставляем за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными												
								1/2				

Данные по электродвигателю являются приблизительными. Возможны отклонения от указанных значений в пределах допусков изготовления.

Допустимое колебание напряжения $\pm 10\%$. Если напряжение падает еще ниже, снижается номинальный выходной крутящий момент.

Для защиты от перегрева в обмотку электродвигателя встроены термовыключатели или РТС термисторы. При отсутствии блоков управления (исполнение AUMA NORM) они должны быть подключены к внешней цепи управления (см. схему подключения). Если термовыключатели или РТС термисторы не подключены, гарантия на электродвигатель становится недействительной.

Номинальная мощность термовыключателей:

перем.ток		пост.ток	
250 В, 50 – 60 Гц		60 В	1,0 А
$\cos \varphi = 1$	2,5 А	42 В	1,2 А
$\cos \varphi = 0,6$	1,6 А	24 В	1,5 А

Дополнительная информация содержится в «Технических характеристиках многооборотных приводов SA 07.2 – SA 16.2 с трехфазным электродвигателем переменного тока для режима Открыть-Закрыть»

Выбор контакторов для исполнения NORM (без блоков управления AUMA)

Рекомендуется подбирать коммутационную аппаратуру в соответствии с ее номинальной мощностью или мощностью электродвигателей с учетом присвоенного класса мощности.

Класс мощности AUMA	Контактор с ном. мощностью по IEC AC-3	Контактор по мощности электродвигателя по UL/CSA для	
		480 В~	600 В~
A1	4,0 кВт	5,0 л.с.	5,0 л.с.
A2	7,5 кВт	10 л.с.	10 л.с.
A3	15 кВт	20 л.с.	25 л.с.
A4	30 кВт	60 л.с.	60 л.с.
A5	55 кВт	75 л.с.	100 л.с.